

**Baseus A3 Car Vacuum Cleaner 15000pa CRXCQA3-0S მომხმარებლის სახელმძღვანელო****პროდუქტის პარამეტრები**

- მოდელის ნომერი: CRXCQA3
- შემაჯავლი დენი: 5V-2.1A
- ნომინალური სიმძლავრე: 135W
- ელემენტის მოცულობა: 4 x 2000mAh
- ელემენტის სიმძლავრე: 28.8 Wh
- დატენვის დრო: 3~5 სთ
- ხმაური: <75dB
- დატენვის პორტი: Type-C
- დატენვის პროტოკოლი: მხარს უჭერს QC3.0 სწრაფ დატენვა
- ზომა: 56.5 x 296 მმ
- წონა: დაახლოებით 700 გ

**გამოყენების ინსტრუქცია**

(1) გამოყენებამდე სრულად დატენეთ მტვერსასრუტი.

(2) ჩართვისთვის: სტანდარტული შეწოვის ძალის დონის დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, მაღალი შეწოვის ძალის დონის გასახსნელად კვლავ დააჭირეთ და მესამედ დააჭირეთ საწმენდის გამოსართავად.

(3) ნათურის ჩართვა: ნათურის ჩასართავად 3 წამის განმავლობაში ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს და გამოსართავად კვლავ ხანგრძლივად დააჭირეთ

**ინდიკატორის ინსტრუქციები**

- სამი ინდიკატორი აჩვენებს ბატარეის დონეს. როდესაც ყველა ანათებს, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა 100%-ია, ორის ანთება ნიშნავს, რომ ბატარეა 60%-ია, ხოლო ერთის ანთება ნიშნავს, რომ ბატარეა 30%-ია.
- როდესაც სამი ინდიკატორიდან ერთ-ერთი ციმციმებს ლურჯად, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა არასაკმარისია დარჩენილი და საწმენდს სჭირდება დატენვა.
- დატენვის დროს ინდიკატორები ციმციმებენ ლურჯად და სამივე რჩება ლურჯად, როდესაც ის სრულად დატენილია.
- როდესაც ინდიკატორები ციმციმებენ წითლად, ეს ნიშნავს გაუმართაობას, ამ შემთხვევაში მანქანა ავტომატურად გამოირთვება

**გაწმენდა და მოვლა**

რეგულარულად დაცალეთ და გაწმინდეთ მტვრის კონტეინერი და არ დატოვოთ ნარჩენები მტვრის კონტეინერში დიდი ხნის განმავლობაში.

გამორთული დენის წყაროს შემთხვევაში, მოატრიალეთ მტვრის კონტეინერი, რომ ამოიღოთ მტვერი და გადაყაროთ მტვერი და ნარჩენები

მოატრიალეთ და გამოაცალკევეთ ფილტრი ლითონის ფილტრის ბადისგან, გაწმინდეთ მტვრისგან ან გარეცხეთ წყლით და ხელახლა გამოიყენეთ მას შემდეგ, რაც მთლიანად გაშრება.

რეკომენდებულია ფილტრის გაწმენდა 2-3 გამოყენების შემდეგ და სუფთა წყლით გარეცხვა 5-6 გამოყენების შემდეგ.

**ფილტრის შეცვლა**

უკეთესი გამოცდილებისა და ძლიერი შეწოვის ძალისთვის რეკომენდებულია ფილტრის შეცვლა ყოველ სამ თვეში ერთხელ. ხშირი გამოყენების შემთხვევაში, ფილტრის შეცვლა უფრო ხშირად შეიძლება

**სიფრთხილის ზომები**

- მტვერსასრუტის გაწმენდამდე აუცილებლად გამორთეთ კვების კაბელი.
- მტვერსასრუტის დასატენად გამოიყენეთ ამ პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დამტენი კაბელი.

- ეს პროდუქტი შეიცავს ჩაშენებულ ბატარეას, გთხოვთ, არ მოათავსოთ ის სითბოს წყაროებთან ახლოს და ცეცხლის წყაროებთან ახლოს.
- ეს პროდუქტი შეიცავს არამოსახსნელ ბატარეას, გთხოვთ, არ შეცვალოთ იგი დამოუკიდებლად, რათა თავიდან აიცილოთ ბატარეის და აღჭურვილობის დაზიანება.
- ეს პროდუქტი არის ჩვეულებრივი ელექტრონული პროდუქტი, გთხოვთ, არ მოათავსოთ ის ცეცხლის წყაროებში, სითბოს წყაროებში ან ცეცხლის წყაროებთან პირდაპირ კონტაქტში

### საფრთხის გაფრთხილება

1. არასოდეს გამოიყენოთ სველ ზედაპირებზე.
2. არასდროს გამოიყენოთ აალებადი ან აალებადი მასალების ზედაპირზე.
3. არასდროს ჩაყოთ მტვერსასრუტი ან დამტენი კაბელი სითხეში



ეს მოწყობილობა შეესაბამება დირექტივის 2012/19/EU და დირექტივის 2006/66/EU დებულებებს. მკაცრად აკრძალულია ამ მოწყობილობის გადაყრა ჩვეულებრივ ნაგავთან ერთად; ის უნდა გადამუშავდეს. ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნაგავი და უნდა გადაეცეს გადამუშავების ცენტრში, რომელსაც შეუძლია ელექტრონული და ელექტრო მოწყობილობების გადამუშავება.

ამით ცხადდება, რომ CRXCQA3, Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.-ის პროდუქტის მოდელი, შეესაბამება დირექტივის 2014/30/EU და დირექტივის 2011/65/EU დებულებებს. შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებგვერდზე: [www.baseus.com](http://www.baseus.com)

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. მისი მუშაობა ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ არ შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა და (2) მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი მუშაობა. ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია, რომელიც არ არის პირდაპირ დამტკიცებული შესაბამისობაზე პასუხისმგებელი მხარის მიერ, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება, გამოიყენოს მოწყობილობა

შენიშვნა: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და დადასტურდა, რომ ის შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს ლიმიტები შექმნილია საცხოვრებელი ინსტალაციის დროს მავნე ჩარევისგან გონივრული დაცვის უზრუნველსაყოფად. ეს მოწყობილობა წარმოქმნის, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერჯის გამოსხივება და, თუ არ დამონტაჟდება და არ გამოიყენება ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს რადიოკომუნიკაციებში მავნე ჩარევა. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში.

თუ ეს მოწყობილობა იწვევს რადიო ან სატელევიზიო მიღების მავნე ჩარევას, რაც შეიძლება დადგინდეს მოწყობილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელს ვურჩევთ, სცადოს ჩარევის გამოსწორება შემდეგი ერთი ან რამდენიმე ზომით:

- შეცვალოთ ან გადაადგილოთ მიმღები ანტენა.
- გაზარდეთ დაშორება მოწყობილობასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ მოწყობილობა სოკეტში, რომელიც განსხვავდება იმ წრედისგან, რომელზეც მიმღებია შეერთებული.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელევიზიის ტექნიკოსს

მწარმოებელი: შენჯენ თაიმს ინოვაციური ტექნოლოგიების კომპანია, შპს

მისამართი: მე-5 სართული, B შენობა, ბასეუსის ინტელექტ პარკი, №2008, სუეგანგის გზა, განგტოუს თემი, ბანტიანის ქუჩა, ლონგანგის რაიონი, შენჯენი

აღმასრულებელი სტანდარტი: Q/SSCZ 026

Email: [service@baseus.com](mailto:service@baseus.com)

PB3500Z\_POAO

1000041645

შექმნილია Baseus-ის მიერ

დამზადებულია ჩინეთში

